



✓ **Control panel for 2 motors**

✓ **D.O.L. start**

✓ **Ammetric protection**

- Power supply 1~50/60 Hz 230V $\pm 10\%$ (SMART2-Mono);
- Power supply 3~50/60 Hz 400V $\pm 10\%$ (SMART2-Tri);
- Auxiliaries contacts and circuits in low voltage;
- N.2 Normally open contacts for start;
- Normally open contact for minimum level/pressure contact;
- Normally open contact for alarm 12Vcc 200mA;
- Motors' exchanger with 5" delay;
- Internal selector for exchanger exclusion;
- Push-buttons for selecting operation automatic, manual (temporary), Off/Reset;
- Green led indicating mains supply;
- N.2 Green led indicating motors running;
- N.2 Green led indicating automatic operation;
- Red led indicating level alarm;
- N.2 Red led indicating motor overload;
- Motor overload adjustable electronic protection;
- Overload protection 5";
- Auxiliaries and motor protection fuses;
- Alarm output 5 A 250V (com-no-nc resistive load);
- Running capacitor can be added (optional);
- Main switch interlocking door;
- Enclosure in ABS, IP55;
- Ambient temperature: -5/+40 °C;
- Relative humidity 50% at 40 °C (not condensed).

MODELS

COD.	MODEL	POWER			CURRENT MAX.				
		V~	KW	HP		AMPERE	H	L	
02.010	SMART 2-Mono	230	0.37÷2.2	0.5÷3	16	320	240	190	3
02.011	SMART 2-Tri/4	400	0.55 ÷ 4	0.75÷5.5	8	320	240	190	4,5
02.012	SMART 2-Tri/5.5	400	0.55÷5.5	0.75÷7.5	11	320	240	190	4,5
02.013	SMART 2-Tri/7.5	400	0.55 ÷ 7.5	0.75 ÷ 10	15	320	240	190	5,5
02.014	SMART 2-Tri/11	400	7.5÷11	10÷15	24	380	300	150	5,5

OPTIONAL

COD.	MOD.	CARATTERISTICHE - FEATURES - TRAITS
98.006	RL-C	Relè di livello per sonde unipolari cablato / Relay for level control probes, wired / Relais pour pour sondes de niveau, câblé
98.007	K3SL	Kit 3 sonde di livello cablato / No. 3 level probes for dry running protection, wired / Kit 3 sondes de niveau câblé
98.003	AA/C	Avvisatore acustico cablato. Sirena 90 dB: attivazione da galleggiante o pressostato / Sounder alarm wired, 90 dB: activation from float switch or pressure switch / Alarme sonore câblé. Sirène 90 dB: activation dans flotteur ou pressostat
98.004	LL/C	Lampada lampeggiante cablata, attivazione da galleggiante o pressostato. / Flashing alarm wired on the panel, activation from float switch or pressure switch / Clignotement câblé, activation dans flotteur ou pressostat
98.005	DBT/C	Dispositivo per allarme con batteria in tampone (abbinabile ai codici AA/C e LL/C) cablato / Wired equipment for alarm with buffer battery (for items AA/C and LL/C) / Dispositif pour alarme avec batterie en tampon, câblé (pour articles AA/C et LL/C)
98.019	CSF 380-C	Controllo sequenza e mancanza fasi, cablato / Wired phase failure/sequence relay / Contrôle de séquence et manque phases câblé
98.020	CMMT-C	Controllo min e max tensione, cablato / Wired relay for min/max voltage control / Relais câblé pour contrôle de min et max tension
98.021	PSS-C	Controllo min e max tensione, cablato / Wired relay for min/max voltage control / Relais câblé pour contrôle de min et max tension
98.022	FE-C	Fungo d'emergenza cablato / Wired emergency push-button / Bouton d'urgence câblé
98.029	DT-C	Orologio giornaliero a cavalieri cablato / Wired daily timer with switch-riders / Compte heures journalier câblé
98.030	WT-C	Orologio settimanale digitale cablato / Wired weekly digital timer / Compte heures hebdomadaire digitale câblé
98.031	TMF-C	Timer multifunzione cablato / Wired multifunction timer / Compte heures multifonctions câblé
98.032	TPL-C	Timer pausa/lavoro cablato / Wired pause/start timer / Compte heures pause/fonctionnement câblé
98.033	CI24V-C	Comando in 24Vac per attivazione/spegnimento utenza da centralina di irrigazione / Wired 24Vac control for switching on/off the motor from irrigation system input / Contrôle en 24Vac pour activation/extinction du moteur dans command de système d'irrigation
98.023	CM20mF-C	Condensatore di marcia 20mF cablato / Wired 20mF capacitor / Condensateur câblé 20mF
98.024	CM30mF-C	Condensatore di marcia 30mF cablato / Wired 30mF capacitor / Condensateur câblé 30mF
98.025	CM40mF-C	Condensatore di marcia 40mF cablato / Wired 40mF capacitor / Condensateur câblé 40mF
98.026	CM50mF-C	Condensatore di marcia 50mF cablato / Wired 50mF capacitor / Condensateur câblé 50mF
98.027	CM70mF-C	Condensatore di marcia 70mF cablato / Wired 70mF capacitor / Condensateur câblé 70mF
98.061	ICM	Ingresso per clicson motore / Contact for motor's clicson / Entrée pour clicson moteur