



Dodatni pribor



LC 6500 DDC			
Motor	Generator		
Snaga (HP / 3600 r.p.m.)	13	Akumulator	12 V
Paljenje	<i>ručno električno</i>	Struja	8,3 A
Zapremnina	389 cc	Frekvencija	50 Hz.
Gorivo	benzin	Napon	230 Volt
Spremnik goriva	25 lt	Stalna snaga	5 kW
zvuk ≤7m dB(A)	76	Max. snaga	5,5 kW
Kontinuirani rad	9 h	Dimenzije	L = 680 P = 540 H = 540
Jedan cilindar , zrakom hlađen , 4-takta		Masa	90 Kg

Benzinski agregat

Jednofazni agregat sa 4-taktnim benzinskim motorom i jednofaznim dvopolnim alternatorom. Ručno ili električno paljenje sa akumulator. Kontrolna ploča sa tri jednofazne utičnice te 12 V baterijskim punjačem.