

Seriya DOMO I

Dvije čvrste ručke na vrhu omogućavaju rukovanje bez napora.



Bešumni generatorski agregat s benzinskim motorom, 3000 o/min. , zračno hlađenje.

Generatorski agregat za uporabu u kućanstvu, male dimenzije s kompaktnom nadstrešnicom presvučenom epoksidnim prahom.

Kontrolna ploča je opremljena: glavnom sklopkom, sklopkom uzemljenja 0,03 A, voltmetrom i sistemom kontrole ulja za zaštitu motora

Generator je opremljen sa 4 rotirajuća kotača, koji se mogu blokirati, za lakši transport s jednog mjesta na drugo.

Tehnički podaci

DOMO		MODELI	
		3000 ABM	3500 ABM
COD.		304.04	304.02
JEDNOFAZNA SNAGA			
Konstantna Snaga (P.R.P.)	KVA	3	3,5
	kW	2,7	3,1
cos φ		0,9	
Napon	V	230	
Frekvencija	Hz	50	
Struja	A	13	15
Broj faza		1F + N	
Broj okretaja		3000	
Dužina	mm	580	
Širina	mm	400	
Visina	mm	580	
Težina	kg	50	51
Nivo buke (7m)	LWA/ db(A)	97/72	
Tehnički podaci motora			
Motor		Subaru	
Model		EX17	EX21
Gorivo		Benzin	
Broj cilindara		1	
Radni obujam	Lt	0,169	0,211
Ubrizgavanje		Karburator	
Regulator brzine		Mehanički	
Kapacitet uljnog kartera	Lt	0,6	
Hlađenje		Zrak	
Snaga motora	kW	4,5	5,2
Kapacitet rezervoara	Lt	3,6	
Potrošnja pri 75% (P.R.P.)	l / h	1	
Paljenje		Trzajem	
Akumulator	Ah	14	
Promjer odvodnika	mm	25	
Tehnički podaci alternatora			
Alternator		Sinhoni	
Model		SP10	
Broj polova		2	
Konstantna snaga	KVA	3	3,5
Klasa izolacije		H	
Učinkovitost	%	75	
Regulacija		Kondenzator	