




LC 12000			
<b>Motor</b>		<b>Generator</b>	
Snaga ( HP / 3600 r.p.m. )	20	Akumulator	12 V
Paljenje	elettrico electric	Struja	8,3 A
Zapremnina	678 cc	Frekvencija	50 Hz.
Gorivo	benzin	Napon	230 Volt
Spremnik goriva	25 lt	Stalna snaga	8,5 kW
zvuk $\leq 7m$ dB(A)	70	Max. snaga	9,5 kW
Kontinuirani rad	7 h	Dimenzije	L = 868 P = 635 H = 676
dvo-cilindar , zrakom hlađen , 4-takta		Masa	160 Kg

## Benzinski agregat

Jednofazni agregat sa 4-taktnim benzinskim motorom i jednofaznim dvopolnim alternatorom. Električno paljenje sa akumulatorom. Kontrolna ploča sa tri jednofazne utičnice te 12 V baterijskim punjačem.