

Standard verzia



Dodatni pribor



LS 6000 - 3E

Motor



Generator



Snaga (HP / 3600 r.p.m.)

13

Frekvencija

50 Hz.

Paljenje

ručno
električno

Napon

230/400
Volt

Zapremnina

389 cc

Napon
Max. snaga

400 Volt
6 kVA

Gorivo

benzin

Napon
Max. snaga

230 Volt
3,5 kVA

Spremnik goriva

6,5 lt

Dimenzije

L = 750
P = 585
H = 560

zvuk $\leq 7m$ dB(A)

80

Masa

87 Kg

Kontinuirani rad

2,5 h

Jedan cilindar , zrakom hlađeni , 4-taktni

Benzinski agregat

Generator 400 V / 230 V sa 4-taktnim benzinskim motorom u kombinaciji sa trofaznim/jednofaznim 2-polnim alternat. Ručno ili električno paljenje sa akumulatorom Kontrolna ploča sa dvije utičnice (jednom trofaznom 16A i jednom jednofaznom 16A utičnicom >>> termički zaštićene sa voltmetrom.