

Standard verzija



Dodatni pribor



Opcia



## LS 6000 - E

Motor



Generator



Snaga ( HP / 3600 r.p.m. )

13

Frekvencija

50 Hz.

Paljenje

ručno  
električno

Napon

230 Volt

Zapremnina

389 cc

Stalna snaga

6 kVA

Gorivo

benzin

Max. snaga

6,5 kVA

Spremnik goriva

6,5 lt

Dimenzije

L = 750  
P = 585  
H = 560

zvuk ≤7m dB(A)

80

Masa

80 Kg

Kontinuirani rad

2,5 h

Jedan cilindar , zrakom hlađeni , 4-taktni

## Benzinski agregat

Jednofazni agregat sa 4-taktnim benzinskim motorom u kombinaciji sa jednofaznim 2-polnim alternatorom. Ručno ili električno paljenje s akumulatorom. Kontrolna ploča sa dvije jednofazne 16A utičnice 2 i dvije termičke zaštite.

Opcija: upravljačka ploča s jednom jednofaznom 32A utičnicom , te jednom jednofaznom 16A utičnicom i 2 termičke zaštite.